Geeignet für						
Spurweite	N-TT-HOe-HOm	N-TT-HOe-HOm	N-TT-HOe-HOm	N-TT-HOe-HOm	N-TT-HOe-HOm	N-TT-HOe-HOm
Datenformat	DCC/Mot.	DCC/Mot.	DCC/Mot.	DCC/Mot.	DCC/Mot.	DCC/Mot.
Gleichstrombetrieb	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anschluss	75mm Kabel	6-pol. Stecker	PluX-12	75mm Kabel	6-pol. Stecker	Next18
Ausgänge						
Dauerbelastbarkeit	0,8A	0,8A	0,8A	0,7A	0,7A	0,8A
Motorspitzenstrom	2,0A	2,0A	2,0A	2,0A	2,0A	2,0A
Licht und Sonderfunktionen	0,4A	0,4A	0,4A	0,4A	0,4A	0,4A [3]
Lichtausgänge dimmbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zusätzliche Sonderfunktionsausgänge	2	nein	2	nein	nein	6
Zeitgesteuerte Sonderfunktionsausgänge	ja	ja	ja	nein	nein	ja
SUSI-Schnittstelle	MicroSUSI	MicroSUSI	MicroSUSI	[1]	[1]	auf Next18 Stecker
LISSY-Ausgang	über Lötpads	über Lötpads	über Lötpads	[1]	[1]	auf Next18 Stecker
Eigenschaften						
Adressen DCC/Motorola	9999/255 [1]	9999/255 [1]	9999/255 [1]	9999/255 [1]	9999/255 [1]	9999/255 [1]
Fahrstufen DCC/Motorola	128/14	128/14	128/14	128/14	128/14	128/14
Lastregelung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Function Mapping	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Rangiergang	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anfahr-Bremsverzögerung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zugseitig abschaltbare Beleuchtung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
RailComPlus®	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ABC-Bremsen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kurzschluss- und Übertemperaturschutz	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Updatefähiges Flash-Memory	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Fehlerspeicher	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Größe in mm	15 x 8,6 x 2,4	15 x 8,6 x 3,9 [2]	15 x 8,6 x 3,2 [2]	10,8 x 7,5 x 2,4 [4]	12,5 x 7,5 x 2,8 [2] [4]	14,7 x 8,6 x 2,9 [2]
Artikelnummer	73105	73115	73145	73405	73415	73235
Anmerkung	Ersatz für Decoder 73100	Ersatz für Decoder 73110	Ersatz für Decoder 73140	Superklein. Ersatz für Decoder 73400	Superklein. Ersatz für Decoder 73410	Ersatz für Decoder 73230
Lieferbar ab	März 2017	März 2017	März 2017	Mai 2017	Mai 2017	Mai 2017